



1 - Feszítőspirál
2 - Piros jelzőcsík
3 - Fekete jelzőcsík

RIBE Rendelési szám	Befogási tartomány mm	Rúdelemek átmérője mm	L mm	Rúdelemek száma	Tartószem, féMLEMEZ	Tartószem, öNTÖTT	TöMEG/db kg
AG 097 062 s	9,00 - 9,72	2,54	620	4	B 822 002		0,21
AG 105 067 s	9,73 - 10,51	2,54	670	4	B 822 002		0,23
AG 113 072 s	10,52 - 11,36	2,54	725	5	B 822 002		0,29
AG 122 078 s	11,37 - 12,28	3,02	785	4	B 822 002		0,38
AG 132 079 s	12,29 - 13,27	3,02	795	5	F 10186	F 2685/3	0,48
AG 143 086 s	13,28 - 14,35	3,02	860	5	F 10186	F 2685/3	0,52
AG 155 093 s	14,36 - 15,50	3,51	930	5	F 10186	F 2685/3	0,76
AG 167 100 s	15,51 - 16,75	3,51	1005	5	F 10186	F 2685/3	0,82
AG 181 108 s	16,76 - 18,11	3,51	1085	5	F 10187	F 2685/3	0,88
AG 195 117 s	18,12 - 19,57	3,51	1175	5	F 10187	F 2685/3	0,96
AG 211 126 s	19,58 - 21,14	3,51	1265	6	F 10187	F 2685/3	1,23
AG 228 137 s	21,15 - 22,84	3,51	1370	6	F 10187	F 2685/3	1,33
AG 246 148 s	22,85 - 24,68	3,51	1480	7	F 10187	F 2685/3	1,68
AG 266 160 s	24,69 - 26,67	3,51	1600	7	F 10187	F 2685/3	1,81
AG 288 172 s	26,68 - 28,81	3,51	1725	8	F 10187	F 2685/3	2,23
AG 311 186 s	28,82 - 31,13	3,51	1865	8	F 10187	F 2685/3	2,41

Anyag:

Spirális rúdelemek: tűzi horganyzott acél.

Tartószem: tűzi horganyzott acél; temperálható (alakítható) öntöttvas, tűzi horganyzott.

Alkalmazás:

Ezeket a feszítőspirálokat főképpen a kis, közepes és nagy oszloptávolságú ADSS kábelek teljes kifizetéséhez tervezték. Három alkalmazási mód lehetséges:

- Kis (kb. 70 m-ig terjedő) oszloptávolságok és kis erők esetében:

A feszítőspirált a fekete jelzőcsíktől kezdve tekerik fel a kábelre. Ez hosszú kábelhurokhoz és a kábel nagy hajlítási sugarához vezet. Egy tartószem alkalmazható a feszítőspirál hurokrészében.



- Közepes oszloptávolságok (kb. 70...150 m) és nagy erők esetében:
A feszítőspirált a piros jelzősíktól kezdve tekerik fel a kábelre. Ez rövid kábelhurokhoz vezet. Járulékos közbenső szerelvények és egy tartószem szükségesek az oszlophoz való szereléshez.



- Nagy oszloptávolságok és nagy erők esetében:
Védőspirálok alkalmazása ajánlatos (URA: lásd a B814/1 sz. adatlapot). A feszítőspirálok kiválasztásakor a kábelátmérőből és a védőspirálok kétszeres rúdelem-átmérőjéből adódó teljes átmérőt kell figyelembe venni.

Megjegyzések:

A szerelést a RIBE 9. sz. Szerelési Utasítása szerint kell elvégezni. Azonkívül ügyelni kell a tartószemek névleges erejére is (lásd a B821 sz. adatlapot).
Lemezes tartószemek: lásd a B822 sz. adatlapot.
Öntött tartószemek: lásd a B821 sz. adatlapot.